

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР АС 0,18-2,5

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Автоматический стриппер АС 0,18-2,5 товарного знака IEK с регулируемым упором (далее стриппер) предназначен для отрезания провода на необходимую длину и удаления изоляции с концов жил проводов сечением от 0,18 до 2,5 мм² при электромонтажных работах.

1.2 Условия эксплуатации:

- номинальный диапазон температур от минус 25 до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при 20 °С.

2 Технические характеристики

2.1 Основные характеристики приведены в таблице 1.

2.2 Внешний вид стриппера представлен на рисунке 1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Минимальное сечение зачищаемого провода, мм ²	0,18
Максимальное сечение зачищаемого провода, мм ²	2,5
Максимальная длина зачищаемого конца провода, мм	20
Габаритные размеры стриппера, мм	205×99×25
Срок службы, лет, не менее	5
Масса стриппера, кг	0,17

3 Комплектность

Комплект поставки приведён в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Автоматический стриппер АС 0,18-2,5	1 шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 экз.

4 Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕЗКУ ПРОВОДОВ (И) ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.




Рисунок 1

5 Руководство по эксплуатации

5.1 Извлечь стриппер из упаковки.

5.2 Отрезать необходимую длину провода. Для этого воспользуйтесь встроенным в стриппер резаком (рисунок 2).

5.3 Установить с помощью регуляторов усилия и длины зачистки необходимые параметры: усилие механизма удаления изоляции и длину зачистки (рисунок 3).

5.4 Поместить жилу провода в стриппер, прижав конец к регулятору длины зачистки (рисунок 4), и удалить изоляцию (рисунок 5). В случае неполного схода отрезка изоляции с жилы зажать его в механизме удержания и потянуть за провод до его полного удаления (рисунок 6).




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6

5.5 После выполнения всех работ очистить стриппер от посторонних предметов и уложить в упаковку.

5.6 Инструмент неремонтопригоден. При обнаружении неисправности утилизировать.

5.7 При длительном перерыве в использовании стриппера в целях предотвращения коррозии

поверхностей ножей и их режущих кромок ножи стриппера необходимо смазать машинным маслом.

6 Условия транспортирования и хранения

6.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216.

6.2 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %.

6.3 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %.

7 Утилизация

При утилизации необходимо разделить детали стриппера по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёме и переработке вторсырья.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации стриппера – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения или эксплуатации.

8.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru; www.iek.ru

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21.
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn; www.iek.mn

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru; www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru; www.iek.kz

УКРАИНА**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ****УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua; www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА**ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv; www.iek.ru

